

A.7 Ripristino della configurazione di fabbrica

Se si dimentica la propria password, o qualora non sia più possibile accedere a Internet né allo strumento di configurazione HTTP dopo aver inserito nuovi parametri nella Sunrise Internet Box, è possibile ripristinarne il normale funzionamento con i parametri «di fabbrica» tramite la procedura **Ripristina configurazione iniziale**.

Al termine della procedura sarà necessario inserire nuovamente l'ID e la password per il collegamento forniti dal proprio Internet Service Provider (vedere **Connessione a Internet** - sezione 3.5).

Per tornare alle impostazioni predefinite e dunque ripristinare la configurazione di fabbrica della Sunrise Internet Box, usare uno dei seguenti metodi:

Importante



Questa operazione cancella l'intera configurazione personalizzata della Sunrise Internet Box: password, configurazione, impostazioni wireless personalizzate, ecc.

Dopo il ripristino della configurazione di fabbrica, è necessario reinstallare la Sunrise Internet Box o inserire nuovamente i dati di collegamento xDSL forniti da Sunrise (l'ISP) (vedere Connessione a Internet - sezione 3.5).

- Tenere premuto per circa dieci secondi il pulsante **Reset** sul lato sinistro della Sunrise Internet Box.
- Nell'interfaccia utente grafica (<http://192.168.1.1>), selezionare **La mia Sunrise Internet Box > Manutenzione > Reinizializzazione > Ripristina**.